

## АСН-1000/1-Ц



Стабилизатор REXANT для дома и офиса. Защищает бытовую технику от перепадов в сети и короткого замыкания.

### Преимущества:

Широкий рабочий диапазон входного напряжения.

Осуществление стабилизации тока с высокой степенью точности.

Высокая скорость реакции.

Небольшие размеры, это обусловлено отсутствием механических элементов.

Реле функционируют очень долго и тем самым продлевают срок годности стабилизатора. Он может составлять до 7 лет.

### Характеристики

Диапазон входного напряжения, В 140-260

Номинальная величина выходного напряжения, В  $220 \pm 8\%$

Номинальная мощность при  $U_{вх} \geq 190$  В (кВт) 1

Рабочая частота (Гц) 50 / 60

КПД, при нагрузке 80% не менее 97

Точность поддержания выходного напряжения (%) 8

Масса нетто (кг) 3,53

Охлаждение естественное

Время регулирования (мс) 5-7

Искажение синусоиды отсутствует

Высоковольтная защита (В)  $260 \pm 5$

Класс защиты IP 20 (негерметизирован)

Рабочая температура окружающей среды (°C) 0-45

Относительная влажность воздуха, не более (%) 80